SIEMENS



插入式温度传感器

QAE22...

插入式传感器用于采集水管与水箱中的水温。

用途

采集水温用于

- 控制或限制供水温度
- 限制回水温度
- 控制生活热水温度

型号概览

型号类型	外部构件	浸入长度	额定压力
QAE22	配有用于保护套的夹子 1)	110 mm	PN10
QAE22A	配有黄铜(Ms63)保护套和螺纹套管G 1/2 A	100 mm	PN10
QAE22.2	配有螺纹套管G ½ A的压缩金属环组件	最大 130 mm ²⁾	PN16
QAE22.5A	配有黄铜(Ms63)保护套和螺纹套管G ½ A	150 mm	PN10

¹⁾ 强制性保护套管

2) 可变浸入长度

附件 (可选)

名称	材料	额定压力	密封类型	浸入长度	订货号
保护套	黄铜Ms63	PN10	带密封套的螺纹连接	100 mm	4 660 1600 0
保护套	黄铜Ms63	PN10	带密封套的螺纹连接	150 mm	4 660 1601 0
保护套	钢18/8/2.5	PN25	带平面密封的法兰连接	100 mm	4 660 1620 0
保护套	钢18/8/2.5	PN25	带平面密封的法兰连接	150 mm	4 660 1621 0

订购时,请给出名称和型号类型或订货号码。


例如: 插入式温度传感器QAE22A 或保护套4 660 1621 0.

功能


传感器需要含有镍元件的太阳板上的介质温度,元件的电阻值随温度变化而变化。 通过温度传递由合适的控制器进一步处理。

敏感元件

特性



精度 4 1.5 4 1.5 4



图例

R 电阻值 Ω 9 温度 ° C Δ9 温差 K

机械设计

插入式温度传感器包括下面部件:

- 两部分塑料外壳,包括接线端子底板和可拆卸盖板(卡箍式设计)
- 配有 LG-Ni 1000 敏感元件的插入杆
- 配有螺纹套管G ¼ A 的黄铜保护套(只适用于QAE22A 和 QAE22.5A)
- 用于安装保护套的夹子(不适用于QAE22.2)
- 配有螺纹套管G ½ A的压缩金属环组件(只适用于QAE22.2)

卸掉盖板后能连接接线端子,引入线口由金属环作成(没有减压材料)。如果需要,金属环由引入线塞栓Pg11来替代。

技术数据

通用传感器数据	温度范围	−30+130 °C	
	敏感元件	LG-Ni 1000	
	时间常数 t63	Uhan	
	有保护套时	约30 s 约8 s	
44401	- 无保护套时 	<u> </u>	
材料	插入杆	不锈钢管符合 DIN 17 440 钢 1.4435, 1.4571	
	底板	PA 66	
	盖板	ASA Luran S	
	保护套	黄铜 (Ms63)	
	压缩金属环组件	不锈钢1.4404, 1.4435, 1.4571	
颜色	底板	银灰, RAL 7001	
	盖板	浅灰, RAL 7035	
防护等级	外壳防护等级	IEC 529, IP 42	
安全等级	安全等级	EN 60 730,III 级	

电气连接	螺钉	最大 1x 2.5 mm ²
	线缆引入 引入线塞栓Pg 11	金属环适用于线径为5.57.2 mm 线缆 能匹配
	允许线长	参考控制器技术资料
环境条件	运行 气候条件 温度 (外壳) 湿度 (外壳)	符合IEC 721-3-3 等级 3K5 -5+50 °C 595 % r.h.
	运输 气候条件 温度 湿度 机械环境条件	符合 IEC 721-3-2 等级 2K3 -25+70°C <95 % r.h. 等级 2M2
重量	QAE22	0.155 kg
包括包装	QAE22.2	0.178 kg
	QAE22A	0.198 kg
	QAE22.5A	0.215 kg

工程注意事项

如果额定压力超过PN10或温度超过100℃时,需要安装平面密封的保护套。 允许线长取决于使用的控制器类型。

安装注意事项

根据应用, 传感器必须按下列要求安装:

• 用于供水温度控制:

在供热环路上:

- 如果水泵安装在供水管上, 传感器直接安装在水泵后面
- 如果水泵安装在回水管上, 传感器安装在混合阀后的1.5~2 m处
- 用于回水温度限制:

传感器应安装在能准确采集所限定温度的回水管上。

传感器应该安装在管路弯头处,以便插入杆或保护套直接对着水流方向。传感器安装 位置必须是水完全混合处。


所有类型传感器,插入长度最小不能小于50 mm!

传感器不能被保温层覆盖。

在安装传感器之前,螺纹配件或T型件 G 1/2 必须焊接在管道上。


传感器安装位置应该是线缆不从上面穿入。

允许安装位置



不允许安装位置

安装在弯头处



X = 7.5 mm 直径配有QAE22.2 X = 10 mm 直径配有QAE22A, QAE22.5A

- 对于没有密封的螺纹套管 G ½ A 传感器,必须使用密封。(例如: 麻丝,特氟纶或类似材料)
- 压紧 QAE22. 2传感器插入杆上的压缩金属环组件
 - 第一次压紧时:

旋转螺母 1 ½ 圈直到感觉强烈的阻力为止,拧松螺母,再重新拧紧 ¼ 圈

- *对于预装配压缩金属环组件或重复配件:* 拧紧螺母直到感觉手指紧,然后,用板手拧紧1/4 圈实现最后装配

安装说明印在包装箱上。


内部接线图




技术资料中所有类型插入式温度传感器的内部接线图完全相同。连接线可以相互交换。


尺寸 (单位 mm)


QAE22A, QAE22.5A





QAE22





QAE22.2

